



## Regelplan B II/6

Zweistreifige Fahrbahn mit  
halbseitiger Sperrung

Verkehrsregelung durch  
Lichtzeichenanlage mit  
Fußgängerführung

### Querabspernung auf dem Gehweg

durch Absperrschrankengitter  
(zur Anbringung von Zusatz-  
zeichen 1000-12/22 siehe  
Teil B, Abschnitt 2.4.5)

### Querabspernung

durch doppelseitige Leitbake und  
Absperrschrankengitter mit min-  
destens 3 gelben doppelseitigen  
Warnleuchten

### Längsabspernung

durch doppelseitige Leitbaken,  
Abstand max. 9 m

### Längsabspernung zum Gehweg

durch Absperrschrankengitter  
Warnleuchten gemäß Teil B,  
Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

Teil B, Abschnitt 2.2.5 Absatz 3  
ist zu beachten

1) andere Breiten siehe Teil B,  
Abschnitt 2.4.2

2) [ ] Absperrschrankengitter  
am Gehweg gegenüber  
anstatt zwischen Baufeld  
und Fahrbahn

[ ] erforderliche Länge und  
Lage gemäß beigefügtem  
Lageplan geprüft und  
angeordnet

3) [ ] Signalzeitenplan,

[ ] Signallageplan

[ ] Phasenfolgeplan

als Anlage beigefügt und  
angeordnet

*möglichst verkehrshängige  
Schaltung anordnen*



**IBOTECH**