



## Regelplan B I/16

Zweistreifige Fahrbahn mit Kreisverkehr

Verkehrsregelung durch Lichtzeichenanlage mit Fußgängerquerung

- [ ] Einrichtung einer Umleitung
- [ ] Anpassung der vorhandenen Verkehrszeichen gemäß Eintragung

### Querabspernung

durch doppelseitige Leitbake mit doppelseitiger gelber Warnleuchte und Absperrschrankengitter mit mindestens 3 gelben einseitigen Warnleuchten

### Längsabspernung auf Fahrbahn des Knotenpunktarms

durch doppelseitige Leitbaken, Abstand max. 5 m

### Querabspernung auf Fahrbahn einseitige Leitbaken

Abstand längs 1–2 m  
quer 0,6–1 m

mit gelben einseitigen Warnleuchten

### Längsabspernung Kreisfahrbahn einseitige Leitbaken

### Querabspernung auf Gehweg Absperrschrankengitter

### Längsabspernung zum Gehweg durch Absperrschrankengitter

Warnleuchten gemäß Teil B, Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

1) andere Breiten siehe Teil B, Abschnitt 2.4.2

2) [ ] Signalzeitenplan,

[ ] Signallageplan

[ ] Phasenfolgeplan

als Anlage beigefügt und angeordnet

*möglichst verkehrsabhängige Schaltung anordnen*

*an den nicht unmittelbar von der Arbeitsstelle betroffenen Zufahrten kann sich*

*(DUNKEL-GELB-ROT-DUNKEL)*

*als Signalfolge empfehlen*

3) [ ] Befahrbarkeit mittels Schleppkurven geprüft



# IBOTECH®