



### Regelplan C I/13

Zweistreifige Fahrbahn mit Kreisverkehr

Verkehrsregelung durch Licht zeichenanlage

- [ ] Einrichtung einer Umleitung
- [ ] Anpassung der vorhandenen Verkehrszeichen gemäß Eintragung

#### Querabspernung

durch Absperrschranken mit mindestens 3 einseitigen gelben Warnleuchten und doppel-seitige Leitbake mit doppelseitiger gelber Warnleuchte

#### Längsabspernung auf Fahrbahn

durch doppel-seitige Leitbaken mit doppelseitigen gelben Warnleuchten, Abstand max. 3 m

#### Querabspernung auf Fahrbahn

durch Absperrschranken mit 5 roten Warnleuchten

- 1) Anordnung für alle anderen Zufahrten analog
- 2) [ ] Signalzeitenplan, [ ] Signallageplan [ ] Phasenfolgeplan als Anlage beigefügt und angeordnet  
*möglichst verkehrabhängige Schaltung anordnen*
- 3) [ ] Befahrbarkeit mittels Schleppkurven geprüft
- 4) [ ] unmittelbar hinter der letzten vorgelagerten Kreuzung oder Einmündung Z 357 entsprechend der tatsächlichen Durchlässigkeit angeordnet
- 5) einseitige Leitbaken mit einseitiger gelber Warnleuchte Verziehungsmaß 1: 3

