



### Regelplan C I/5

Fahrbahn halbseitig gesperrt  
 Verkehrsregelung durch  
 Licht zeichenanlage

#### Querabspernung

durch doppelseitige Leitbaken  
 (min. 3)  
 Verziehungsmaß ca. 1: 3  
 Abstand quer max. 0,6 m  
 doppelseitige gelbe Warnleuchte  
 auf jeder Leitbake

#### Längsabspernung

durch einseitige Leitbaken  
 Abstand max. 12 m

#### Querabspernung

durch einseitige Leitbaken  
 (min. 3)  
 Verziehungsmaß ca. 1: 3  
 Abstand quer max. 0,6 m  
 Einseitige gelbe Warnleuchte auf  
 jeder Leitbake

\*) doppelseitige Leitbake und  
 Warnleuchte

1) Wiederholen bei Arbeitsstel-  
 len über 1000 m Länge im  
 Abstand von 500 m

2) [ ] Signalzeitenplan,  
 [ ] Signallageplan  
 [ ] Phasenfolgeplan  
 als Anlage beigefügt und  
 angeordnet

*möglichst verkehrsabhängige  
 Schaltung anordnen*

